



Chargement de 20 MBA5-P22

AX' Rack

La solution optimale pour le chargement de vos flottes de terminaux et lecteurs mobiles.

Cette étagère de faible encombrement est équipée de 2 chargeurs 10 ports permettant de charger simultanément jusqu'à 20 appareils.

Elle est notamment compatible avec l'ensemble des PDA de la gamme MBA5, le MBS et le MagSled. Elle est composée de 10 emplacements pour les appareils à charger et 2 emplacements pour les chargeurs.

Caractéristiques clé

- Faible encombrement
- Chargement de 20 appareils
- Bouton on/off

Inclus avec le produit

- Etagère
- 2 chargeurs 10 ports avec branchement secteur
- 20 câbles USB Type-C

Caractéristiques fonctionnelles

Puissance délivrée	2 x 120W
Alimentation	230V, 50Hz
Ports USB	20 x USB Type-C en sortie. <i>Câble amovible et déclinable en diverses versions de chargeur</i>
Prise	EU, prévoir 2 prises
Protections de sécurité	Surintensité, surtension, surcharge, court-circuit



Equilibre de charge

Chargement rapide de vos appareils grâce à la répartition intelligente de la charge entre les ports USB.

V1.0

Document non contractuel

Caractéristiques physiques

Encombrement	Etagère Hauteur : 108,5cm, Largeur : 39cm Profondeur : 33cm
	Case Hauteur : 16cm Largeur : 16cm Profondeur : 33cm
Poids	28Kg
Fixation	Pose libre 2 fixation murales fournies



Appareils compatibles

MBA5-P10, MBA5-P11, MBA5-P20 V8, MBA5-P21 V8, MBA5-P22 V8, MBS, MBS UHF, MagSled et UniSled.

AX'Rack Custom

Vous souhaitez une étagère de chargement avec des caractéristiques spécifiques* ?

Contactez-nous !



Ranger, brancher et charger vos appareils !

**Sous réserve d'un minimum de commande.*

V1.0

Document non contractuel